



## Zapisovač na papír o šíři 100mm

Liniový zápis na skládaný nebo rolovaný papír.  
Základní řada 4101 je v provedení bez displeje.

Ovládání rychlostí posuvu papíru, nastavení hodin a datumu, prahy alarmů se přenastavují s pomocí dvou tlačítek. Přijetí nové hodnoty potvrdí zapisovací pérka změnou své polohy. Ostatní nastavení (typ vstupního signálu atd.) je nutno provést konfigurací z PC pomocí speciálního konfiguračního konektoru.

### Použití:

- Aplikace, které nevyžadují častou změnu nastavených hodnot.
- Obsluha se omezuje na změnu rychlosti posuvu výběrem jedné z pěti přednastavených hodnot.

**Počet vstupů:** 1 až 4

**Druhy vstupů:** Libovolný TC, mA mV, V, RTD, ohm

**Výřez do panelu:** 138 x 138 mm

**Napájení:** 110, 230Vac nebo 24Vac/dc

**Alarmy:** pro každý vstup 2 nezávislé alarmy (překročení, podkročení, únik z nastaveného pásma)

Alarmové události možno sdružit na jedno výstupní relé nebo rozdělit až na 8 výstupních relé.

**Výpisy událostí:** název křivky, hodnota aktuální rychlosti, výpisy alarmových událostí, časová značka kdy byl zapisovač zapnut.

(mechanika pro výpisy těchto textových zpráv není součástí standardního osazení, nutno osadit další zapisovací pérko s mechanikou)

**Rychlost posuvu papíru:** 5mm/hod až 36 000mm/hod

### Fyzické rozměry zapisovače:

