



## Zapisovač na papír o šíři 100mm

Bodový zápis na skládaný nebo rolovaný papír. Zapisovač s jednoduchým 3-barevným displejem a klávesnicí.

Na displeji rolují hodnoty až ze všech 6 měřených vstupů, popřípadě je možno zastavit rolování a zobrazovat jedno měřené místo trvale.

Alarmové události a jejich aktivace je zobrazena rozsvícením ikonky alarmu s číslem měřeného vstupu na kterém alarm nastal.

### Použití:

- Veškeré aplikace, které vyžadují plnohodnotný přesný zapisovač.
- Zapisovač je ochuzen pouze o matematické operace a modul digitální komunikace.

**Počet vstupů:** vždy 6

**Druhy vstupů:** Libovolný TC, mA mV, V, RTD, ohm

**Výřez do panelu:** 138 x 138 mm

**Napájení:** 110, 230Vac nebo 24Vac/dc

**Alarmy:** pro každý vstup 2 nezávislé alarmy (překročení, podkročení, únik z nastaveného pásma)

Alarmové události možno sdružit na jedno výstupní relé nebo rozdělit až na 12 výstupních relé.

**Výpisy událostí:** název křivky, hodnota aktuální rychlosti, výpisy alarmových událostí, časová značka kdy byl zapisovač zapnut.

**Rychlost posuvu papíru:** 5mm/hod až 120mm/hod

**Nastavení:** změna rozsahů a typů jednotlivých čidel přes displej a klávesnici nebo přes PC  
Přístup do menu nastavení je chráněn heslem.

## Fyzické rozměry zapisovače:

