



Zapisovač na papír o šíři 100mm

Bodový zápis na skládaný nebo rolovaný papír. Zapisovač s klávesnicí a rozšířeným displejem. Na displeji rolují hodnoty ze všech 6 měřených vstupů. Zobrazena je číselná hodnota, uživatelem definovaný název vstupu a číslo vstupu. Navíc zobrazena grafická úroveň vstupu v podobě narůstající linky (3 rolující linky na displeji) Alarmové události a jejich aktivace je zobrazena rozsvícením ikonky alarmu s číslem měřeného vstupu na kterém alarm nastal.

Použití:

- Veškeré aplikace, které vyžadují plnohodnotný přesný zapisovač.
- Zapisovač s matematickými funkcemi a s možností modulu digitální komunikace.

Počet vstupů: vždy 6

Druhy vstupů: Libovolný TC, mA mV, V, RTD, ohm, digitální

Výřez do panelu: 138 x 138 mm

Napájení: 110, 230Vac nebo 24Vac/dc

Alarmy: pro každý vstup 4 nezávislé alarmy (překročení, podkročení, únik z nastaveného pásma)

Alarmové události možno sdružit na jedno výstupní relé nebo rozdělit až na 16 výstupních relé.

Výpisy událostí: název křivky, hodnota aktuální rychlosti, výpisy alarmových událostí, časová značka kdy byl zapisovač zapnut, vlastní definovatelná zpráva

Rychlost posuvu papíru: 5mm/hod až 1200mm/hod

Nastavení: změna rozsahů a typů jednotlivých čidel přes displej a klávesnici nebo přes PC

Přístup do menu nastavení je chráněn heslem.

Fyzické rozměry zapisovače:

